

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-MULTITRANSMITTER-W

Émetteur radio multi-entrées

Sans fil 868 MHz

Bidirectionnel

Espace libre de portée de l'antenne interne 2000 m

18 entrées d'autoprotection et d'alarme câblées

Détection d'inhibition

Tamper anti-ouverture

Double sortie d'alimentation 12V / 1A

Alimentation 220 VAC et batterie de secours 4 ou 7 Ah (non fournie)

Compatibilité avec les détecteurs tiers avec sortie d'alarme filaire et avec tous les hubs Ajax



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz
Détection anti-inhibition	disponible
Entrées filaires	Jusqu'à 18 (alarme et sabotage)
Entrées d'alarme	NO / NC ou résistance de fin de ligne REOL (NO / NC) / Impulse ou bistable
Résistance de fin de ligne	EOL De 1 k? à 7,5 k?
Entrée de sabotage	NC: Normalement fermée.
Tamper	anti-ouverture avant et arrière.
Puissance de sortie	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour détecteurs filaires
Compatibilité	Compatible avec Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus et ReX
Alimentation	CA 110 ~ 250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Batterie 12 V / 4 ou 7 Ah (non incluse)
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions de la batterie de secours	150 (H) x 64 (L) x 94 (Fo) mm
Dimensions	196 (H) x 238 (L) x 100 (P) mm

## Produits Conseillés



BAT 12V7A

Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité