

## FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-TRANSMITTER

Émetteur par radio

Sans fil 868 MHz Jeweller

Bidirectionnel

Antenne interne espace libre 1600 m

Entrée câblée d'alarme et tamper anti-sabotage

Détection d'inhibition

Tamper anti-ouverture

Sortie d'alimentation 3 V

Alimentation 3 piles CR123A 3.0 V

Compatibilité avec les détecteurs de tiers avec sortie d'alarme câblée



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

### Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1600 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrée d'alarme	Disponible. NO/NF (Configurable)
Entrée d'autoprotection	Disponible. NO/NF (Configurable)
Tamper anti-ouverture	Accéléromètre
Sortie d'alimentation	3 V
Temp. fonctionnement	-25 °C ~ 50 °C
Batterie	3 piles CR123A 3.0 V
Dimensions	100 (H) x 39 (L) x 22 (Pr) mm