

# MARQUE BLANCHE Transmetteur 16 zones

Émetteur radio multi-entrées • Sans fil 868 MHz • Bidirectionnel • Espace libre de portée de l'antenne interne 2000 m • 18 entrées d'autoprotection et d'alarme câblées • Détection d'inhibition • Tamper anti-ouverture • Double sortie d'alimentation 12V / 1A • Alimentation 220 VAC et batterie de secours 4 ou 7 Ah (non fournie) • Compatibilité avec les détecteurs tiers avec sortie d'alarme filaire et avec tous les hubs Ajax

**AJAX**



AJ-WL-MULTITRANSMIT

## Données Techniques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz
Détection anti-inhibition	disponible
Entrées filaires	Jusqu'à 18 (alarme et sabotage)
Entrées d'alarme	NO / NC ou résistance de fin de ligne REOL (NO / NC) / Impulse ou bistable
Résistance de fin de ligne	EOL De 1 kΩ à 7,5 kΩ
Entrée de sabotage	NC: Normalement fermée.
Tamper	anti-ouverture avant et arrière.
Puissance de sortie	Deux sorties 12 V / 1 A (au total) pour détecteurs filaires
Compatibilité	Compatible avec Ajax Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus et ReX
Alimentation	CA 110 ~ 250 V, 50/60 Hz
Batterie de secours	Batterie 12 V / 4 ou 7 Ah (non incluse)
Temp. fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Dimensions de la batterie de secours	150 (H) x 64 (L) x 94 (Fo) mm
Dimensions	196 (H) x 238 (L) x 100 (P) mm

## Produits Conseillés



**BAT12V7A**

Batterie rechargeable 12Vdc 7Ah recyclable pour système de sécurité