

FICHE TECHNIQUE

Ref. MAX-240Z



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

Données Techniques Principales

PUISSANCE	240 W RMS
RÉPONSE	45-22.000 Hz (-10 dB)
DISTORSION	THD+N : <0,5% à 1 kHz
RAPPORT SIGNAL/ BRUIT	Mic >75 dB, Line >83 dB, Aux >81 dB
PROTECTIONS	Démarrage progressif, surintensité, surcharge, température et court-circuit
ENTRÉES	Microphone de zone ZONEMIC-6, RJ45, longueur de câble jusqu'à 200 m Panneau mural à distance, RJ45, 2 x 250 mV RMS (-12 dBV) CH 1, 2, 3 et 4 micro/ligne symétrique avec Phantom 48 V. Connecteur Combo (XLR + 6'3 mm) et euroblock. Tonalités d'appel par fermeture de contacts Niveau de signal du microphone : 5'6 mV RMS (-45 dBV) / 600 ? Niveau du signal de ligne : 250 mV RMS (-12 dBV) / 100k ? 3 AUX. Connecteur 2 x RCA. Niveau de signal 316 mV RMS (-10dBV) / 47.000 ?. 1 urgence. Connecteur euroblock. Niveau de signal : ligne 326 mV RMS (-10 dBV) ou ligne 100 V Mute (Priorité Urgence) par fermeture de contacts. Connecteur euroblock 1 Amp-in. Connecteur RCA. Niveau de signal 1'2 V RMS (+ 1'5 dBV)
SORTIES	1 REC. Connecteur 2 x RCA. Niveau de signal 316 mV RMS (-10 dBV). Pre-master. 1 Pre-out. Connecteur RCA. Niveau de signal 1'2 V RMS (+1'5 dBV) Sortie haut-parleur 100 V, 70 V ou 4 ? ou 4 zones de haut-parleurs 100 V avec sélecteur de volume à 7 positions et OFF. Connecteur euroblock 1 Priorité d'atténuateurs, 24 V 100 mA et fermeture de contacts. Connecteur euroblock 1x 3ème fil prioritaire pour atténuateurs (100 V)
IMPÉDANCE	4 ?, ligne 100 V (42 ?) et 70 V (20 ?), euroblock
FONCTIONS	Priorité des entrées (par ordre d'atténuation) : · Entrée d'urgence 100 V avec niveau de signal sélectionnable (VOX) · Mise en sourdine par fermeture de contact · Microphone de zone ZONEMIC-6 · Panneau mural à distance · Canal 1 avec niveau de signal sélectionnable (VOX) · Canaux 2 3 4 avec niveau de signal sélectionnable partagé CH 2-3-4 (VOX) · Entrées auxiliaires Lecteur Anneau lumineux de mise en marche sur le contrôle du volume, indicateurs d'entrée AUX, de zones et de lecteur. Témoins lumineux de mise en marche, signal, clip, activation de priorité et protection Refroidissement par induction, sans ventilateur. Silencieux et sans entretien
LECTEUR	Lecteur Bluetooth/USB/FM pour la lecture de musique d'ambiance Bluetooth 5.3 Autoplay, démarrage automatique de la lecture à la mise sous tension Mémoire du dernier mode sélectionné Mémoire du mode de lecture (random, repeat)
CONTRÔLES	Volume des microphones Volume master Sélecteur d'entrées auxiliaires ou lecteur Zones avec mise sous tension et 7 positions de volume Tonalité : basses et aigus (+/- 10 dB 100 Hz et 10k Hz) Sélecteur mic/ligne/phantom, tonalités d'appel et priorité Niveau de tonalité d'appel (chime) Niveau du signal d'activation des priorités (VOX)
TEMPÉRATURE	Fonctionnement : -10° ~ 40°C Stockage : -20° ~ 60°C
HUMIDITÉ MAXIMALE	90%
ALIMENTATION	230/115 V CA 50-60Hz Consommation de puissance : 345 W Fusible CA 230 V 4 A / 115 V 8 A
DIMENSIONS	430 x 89 x 320 mm profondeur. 2 U rack 19"
POIDS	8'8 kg
INCLUS	Antenne FM Antenne Bluetooth Câble d'alimentation Supports pour rack
OPTIONNEL	ZONEMIC-6 : Microphone de zones

