# Risco Prise commandée 2.5 KW

RSH-PC

Commander une lampe ou un appareil à distance • Fonction ON / OFF pour piloter des lampes ou des appareils sans variation • Mesure de la consommation électrique de la charge connectée • Alerte en cas de surcharge (>2500W) • Indique en temps réel la consommation grâce à son anneau lumineux • Protection enfants et fonction veilleuse • Facilité d'utilisation et d'installation

## Données Techniques

| | |
|---|---|
| Type de module | Prise commandée |
| Alimentation | 110 - 230 V AC ±10% 50/60Hz |
| Puissance maxi | 2,5 kW |
| Consommation | 0,8W |
| Fréquence | 868,42 MHz |
| Distance de transmission | 50m champ libre, 30m en intérieur |
| Dimensions | 43 x 65 mm (diamètre x hauteur) |
| Température de fonctionnement | 0 à 40°C |
| Normes | EN 55015 et EN 60669-2-1 |

LSCF
La Source des Courants Faibles