

Détecteur de fumée et CO AJAX avec chaleur

Détecteur de fumée, capteur de température et de monoxyde de carbone • Bidirectionnel • Sans fil 868 MHz Jeweller • Antenne interne espace libre 1300 m • Alarme 85 dB • Indicateur de détection de fumée, augmentation rapide et excessive de température • Tamper anti-ouverture • Permet un fonctionnement autonome • Alimentation 2 batteries CR2 / 1 batterie CR2032 3.0 V (durée estimée 4 années) • Utilisation intérieure • Inclus support

AJAX



Données Techniques

Technologie	Capteur photoélectrique
Capteur de CO	3 intervalles de réponse en fonction de la concentration de CO
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	≤ 1300 m en espace ouvert
Niveau sonore	85 dB
Alarme	Lumineux et sonore
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	2 piles CR2 / 1 pile CR2032 3.0 V (durée approximative 4 ans)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 65° C
Dimensions / Poids	132 (Al) x 132 (L) x 31 (Pr) mm / 220 g