FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-TRANSMITTER
Émetteur par radio
Sans fil 868 MHz Jeweller
Bidirectionnel
Antenne interne espace libre 1600 m
Entrée câblée d'alarme et tamper anti-sabotage
Détection d'inhibition
Tamper anti-ouverture
Sortie d'alimentation 3 V
Alimentation 3 piles CR123A 3.0 V
Compatibilité avec les détecteurs de tiers avec sortie d'alarme câblée

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	? 1600 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrée d'alarme	Disponible. NO/NF (Configurable)
Entrée d'autoprotection	Disponible. NO/NF (Configurable)
Tamper anti-ouverture	Accéléromètre
Sortie d'alimentation	3 V
Temp. fonctionnement	-25 °C ~ 50 °C
Batterie	3 piles CR123A 3.0 V
Dimensions	100 (H) x 39 (L) x 22 (Pr) mm

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30