

# Transmetteur AJAX

Émetteur par radio • Sans fil 868 MHz Jeweller • Bidirectionnel • Antenne interne espace libre 1600 m • Entrée câblée d'alarme et tamper anti-sabotage • Détection d'inhibition • Tamper anti-ouverture • Sortie d'alimentation 3 V • Alimentation 3 piles CR123A 3.0 V • Compatibilité avec les détecteurs de tiers avec sortie d'alarme câblée

**AJAX**



## Données Techniques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	≤ 1600 m en espace ouvert
Détection anti-inhibition	Disponible
Entrée d'alarme	Disponible, NO/NF (Configurable)
Entrée d'autoprotection	Disponible, NO/NF (Configurable)
Tamper anti-ouverture	Accéléromètre
Sortie d'alimentation	3 V
Temp. fonctionnement	-25 °C ~ 50 °C
Batterie	3 piles CR123A 3.0 V
Dimensions	100 (H) x 39 (L) x 22 (Pr) mm