Détecteur IR extérieur 2x12 m faible consommation

FICHE TECHNIQUE

Ref. BX-80NR
24m de détection (12m de chaque côté)
Hauteur d'installation 0.8m à 1.2m
Consommation 15µA
Double blindage conducteur
Compensation de température
Réglage de la portée de détection
Compatible tout système radio

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

A A3 L N P W

Données Techniques Principales

Principe de détection	Infrarouge passif
Couverture	24 m (12m de chaque côté)
Nombre de zones de détection	4 zones (2 de chaque côté)
Sensibilité	2°c à 0.6 m/s
Vitesse détectable	0.3 à 1.5 m/s
Alimentation	Pile lithium ou alcaline 3 à 9VCC
Tension de fonctionnement	2.5 à 10 VCC
Consommation	3mA en détection et 15 ?A en mode attente
Durée alarme	2 s +/- 1s
Sortie de relais	Forme C, interrupteur état solide: 10VCC, 0.1A
Auto-protection	Forme C, changeant lorsque le capot est retiré
Mode de test de détection	ON/OFF
Durée de préchauffage	Environ 2 min
Leds	Active: test de détection ou DIP "Leds" activé
	Désactivée: fonctionnement normal

Produits Conseillés

WIS-TRANS2Z
Risco Transmetteur Universel sans fil 2 zones

PIL-9V
Pile alcaline 6LR61 9V PP3 Bte 10 9V 0.68Ah NX

MG-1
Grille métallique pour BX-100 et BX-80

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30