# Jablotron Détecteur PIR sans fil

JA-151P-WW

Angle de détection / couverture de détection : 90° / 12 m • Hauteur de montage recommandée : 2,5 m • Portée de communication : ~300 m (terrain libre)

JABLOTRON
CREATING ALARMS

## Données Techniques

| | |
|---|---|
| Compatible avec | F-Link 1.4.0 ou supérieur |
| Alimentation | 2 piles alcalines AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh (Avertissement : Les piles ne sont pas incluses dans l'emballage du produit.) |
| Durée de vie typique de la pile | env. 2 ans (supérieure en mode SMART WATCH) |
| Bande de communication | 868,1 MHz, protocole JABLOTRON |
| Portée de communication | env. 300 m (terrain libre) |
| Hauteur de montage recommandée | 2,5 m au-dessus du niveau du sol |
| Angle de détection / couverture de détection | 90° / 12 m |
| Dimensions | 62 x 130 x 38 mm |
| Classification | niveau de sécurité 2 / classe environnementale II |
| Conformément à | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 |
| Environnement conforme à | EN 50131-1 II. Intérieur, général |
| Plage de températures d'exploitation | -10 °C à +40 °C |
| Le dispositif répond également aux exigences de | ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 |
| Conditions d'exploitation | ERC REC 70-03 |

## Produits Conseillés

JA-193PL-BOX-M
Jablotron Boite d'encastrement pour détecteur taille M



JA-193PL-F-M-W
Jablotron Cadre blanc pour boite d'encastrement taille M

JA-193PL-F-M-G
Jablotron Cadre gris pour boitier d'encastrement taille M

JA-191PL
Support jointé des détecteurs PIR JA-1x1P et JA-1x2P

LSCF
La Source des Courants Faibles