Pack de 3 kits LIGHTSYS-KIT

LIGHTSYS-KITp3

Centrale Mixte 8 zones extensible à 32 • Connectivité totale bus, filaire, sans fil • Programmation et utilisation simplifiée • Compatible avec tout type de périphérique Risco

RISCO

Données Techniques

Centrale	8 zones filaires extensible à 32 zones
Connectivité	Filaire (NO,NC,EOL,2EOL), Bus, Sans fils
Sorties	1 relais + 3 OC
Bus	Bus 4 fils Risco
Sirènes	1 sortie Sirène
Alimentation	AUX = 500mA, Bus = 1A
Suivez-moi	16 Destinations
Historique	500 évènements
Partitions	4
Codes	29+1
Valeur de EOL	Séléctionnable
Claviers	4 filaires + 2 sans-fils monodirectionnels (wisdom)
Télécommandes	16 (avec l'option LIG-EXT-WRL)
Clavier	Compatible Prosys, LightSYS
	Câblage bus Risco 4 fils

LSCF
La Source des Courants Faibles