

Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz

4 sorties zones à contact relais. • Jusqu'à 16 périphériques radios • 1 sortie relais pour l'autoprotection, la batterie faible, les défauts de supervision et le brouillage. • Buzzer interne pour rendre plus pratique l'installation et les tests. • Mémoire de 10 événements. • Entrée alimentation 12VCC



NOVA-RX

Données Techniques

| | |
|---------------------------------|---|
| Type du récepteur | SAW Superhétérodyne |
| Sorties pour NOVA IV | 4 Sorties relais alarme, plus 1 sortie relais défaut. |
| Nombre d'émetteurs pour NOVA IV | Jusqu'à 16 émetteurs - 4 par zone |
| Adresses des émetteurs | Plus de 16 millions |
| Fréquence | 868,65 Mhz comme pour le standard EU |
| Contacts Sortie | 0.5A sous 24VCC max. |
| Dimensions | 145mm x 90mm x 42mm |
| Poids | 200 gr. |

Produits Conseillés



WIS-TRANS

RISCO Transmetteur Universel sans fil 868 MHz



WIS-TRANS2Z

Risco Transmetteur Universel sans fil 2 zones



WIS-DO

Risco Détecteur d'Ouverture Sans Fil



WIS-SISM

Risco Détecteur de chocs sans fil Wisdom et Agility



WIS-IR

RISCO Détecteur IRP 15m sans-fil économique !



WIS-IRPET

Risco Détecteur IRP 8m Anti Animaux



CURTAIN

Risco Détecteur Rideau IRP radio