

# Risco Barrière Infrarouge sans fil 0.5m Portée 5 m

Colonne Infrarouge active • Technologie sans fils RISCO • Hauteur 50 cm (autres hauteurs dispo.) • 4 Faisceaux infrarouge actif • Plug and Play • Rotule inhérente pour une performance optimale



WIS-COLIRO.5M

## Données Techniques

Détecteur	Colonnes IR compactes
Fréquence de fonctionnement	868Mhz
Portée IR	Jusqu'à 5m (8m en intérieur)
Portée Radio	Jusqu'à 300m
Durée de vie de la batterie	3 ans en utilisation normale
Codes d'adresses	16000000
Immunité	Soleil et fausses alarmes
Alimentation	1 pile CR123A par faisceau
Compatibilité	Wisdom, Agility, Prosys, Nova
Longueur d'onde	940nm
Température de fonction	-20°C à +60°C
Indice de protection	IP 65
Dimensions	500 x 40 x 42 mm

## Produits Conseillés



CR123A

Pile CR123A pour Alarmes RISCO



PRO-EXT08-WRL

Risco Module Bus récepteur sans fil 8 zones Prosys



PRO-EXT16-WRL

Risco Module Bus récepteur sans fil 16 Zones Prosys



AGI-KIT-1

Kit Risco Agility 1 Iuave



AGI-KIT-GSM

Risco Kit Agility avec GSM



NOVA-RX

Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz



WIS-KIT

Kit Centrale Risco WisDom Radio