

# Risco Barrière sans fil 1m 868 MHz portée 5 m

Colonne Infrarouge active • Technologie sans fils RISCO • Hauteur 1 mètre (autres hauteurs dispo.) • 8 faisceaux Infrarouge actifs • Plug and Play • Rotule inhérente pour une performance optimale



WIS-COLIR1M

## Données Techniques

Type d'accessoire	Colonnes IR compactes
Fréquence de fonctionnement	868Mhz
Portée IR	Jusqu'à 5m (8m en intérieur)
Portée Radio	Jusqu'à 300m
Durée de vie de la batterie	3 ans en utilisation normale
Codes d'adresses	16000000
Immunité	Soleil et fausses alarmes
Alimentation	1 pile CR123A par faisceau
Compatibilité	Wisdom, Agility, Prosys, Nova
Longueur d'onde	940nm
Température de fonction	-20°C à +60°C
Indice de protection	IP 65
Dimensions	1000 x 40 x 42 mm

## Produits Conseillés



**CR123A**

Pile au Lithium 3V CR123A



**AGI-KIT**

KIT Risco Agility avec 2 IRP Bidirectionnels



**PRO-EXT08-WRL**

Risco Module Bus récepteur sans fil Risco Module Bus récepteur sans fil Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz



**PRO-EXT16-WRL**

Risco Module Bus récepteur sans fil Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz



**NOVA-RX**

Risco Récepteur Sans Fil Nova 868 MHz



**WIS-KIT**

Kit Centrale Risco WisDom Radio