

# Barrière 100m faible consommation

Portée 100m • 4 Faisceaux • Autonome • Compatible tout système radio



SL-350QNR

## Données Techniques

Portée maxi de détection	100m
Méthode de détection	Par coupure des 4 faisceaux infrarouge
Temps de coupure	Paramétrable entre 50, 100, 250 ou 500 msec
Alimentation	4 piles LSH20 par émetteur et récepteur
Consommation	745µa
Sortie d'alarme	NC
Température d'utilisation	-25°C à +60°C
Humidité	95% maxi
Angle d'alignement	+/- 90° en horizontale et +/- 10° en vertical
Dimensions	452 x 83 x 138 mm