

Filtre ADSL pour Transmetteur Téléphonique

Le BO-ADSL sert à supprimer les perturbations liées à l'ADSL • En boîtier ABS discret auto protégé à l'ouverture et à l'arrachement • Le parafoudre intégré au BO-ADSL permet de protéger toute l'installation téléphonique du site



BO-ADSL

Données Techniques

Tension d'alimentation	9-15 VDC
Ondulation résiduelle admissible	250 mV
Consommation hors alarme	inférieur à 1 mA
Consommation en alarme (12VDC)	80mA
Seuil de déclenchement ligne téléphonique	8 VDC environ
Tension d'écrêtage statique ligne-ligne	230 V
Tension d'écrêtage statique ligne-terre	230 V
Courant max admissible (onde 8/20µsec.)	20kA
Dimensions (L x l x h)	109 x 85 x 41 mm
Poids	120 g
Boîtier plastique	ABS classe VO anti-UV