

# Kit Risco ProSYS Plus avec Clavier + Centrale

Centrale hybride 512 zones • 8 zones de base • 6 sorties programmables • Extension sans fil RISCO possible • Câblage NC,NO,EOL, 2EOL, TEOL sélectionnable zone par zone • Logiciel fourni

RISCO



PRO512-KIT

## Données Techniques

Type	Centrale
Zones incluses	
Zones Maximum	512 zones avec cartes d'extension et licences au delà de 64 zones
Sorties incluses	1 × Relais + 5 × OC + 1 × Sirène (extensible à 262 sorties)
Codes	
Partitions	32 (x4 groupes)
Lecteurs de clé de proximité	64
Numéros de client	16
Programmations hebdo	8 (2 intervalles par jour)
Journal	2000 Évènements
Alimentation principale	Prévoir boîtier d'alimentation
Batterie admissible	17Ah 12Vdc
Protection	Fusibles automatiques