Ajax Détecteur Magnétique Sans fil Ouverture Noir avec 1 entrée filaire

FICHE TECHNIQUE

Ref. AJ-DOORPROTECT-B
Contact magnétique porte/fenêtre
Sans fil 868 MHz Jeweller
Certificat de grade 2
Indicateur LED et antenne interne
1 entrée câblée / 1 Tamper

Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Données Techniques Principales

Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	? 1200 m en espace ouvert
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 7 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm

LSCF
82 rue des Sources
69230 Saint-Genis-Laval
04 82 53 53 87
Horaires Lyon
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30