

# Ajax Détecteur Magnétique Sans fil Ouverture Noir avec 1 entrée filaire

Contact magnétique porte/fenêtre • Sans fil 868 MHz Jeweller • Certificat de grade 2 • Indicateur LED et antenne interne • 1 entrée câblée / 1 Tamper

**AJAX**



## Données Techniques

Fréquence	868 MHz Jeweller
Grade de sécurité	Degré 2
Distance de transmission	≤ 1200 m en espace ouvert
Indications LED	Alarme, tamper, signal
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Batterie	1 pile CR123A 3.0 V (durée moyenne 7 années)
Temp. fonctionnement	0° C ~ 50° C
Dimensions transmetteur	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm
Dimensions magnétique	90 mm (Pr) x 20 (Ø) mm