

Ajax Double bouton de panique noir

Double bouton de panique • Bidirectionnel • Sans fil 868 MHz Jeweller • Antenne interne espace libre 1300 m •
Prévention des fausses alarmes à double impulsion ou à impulsion longue

AJAX



AJ-DOUBLEBUTTON-B

Données Techniques

Marque	Ajax
Fréquence	868 MHz Jeweller
Distance de transmission	≤ 1300 m en espace ouvert
Prévention des fausses alarmes	Double pression ou longue pression (1,5 s)
Batterie	1 pile CR2032 3.0 V (durée moyenne 5 années)
Matériel de l'enveloppe extérieure	Plastique ABS
Temp. fonctionnement	-10° C ~ 40° C
Degré de protection	IP55
Dimensions	47 (H) x 35 (L) x 16 (Pr) mm

Produits Conseillés



AJ-HOLDER-B

Support pour AJ-BUTTON et AJ-DOUBLEBUTTON AJAX



AJ-HOLDER-W

Support pour AJ-BUTTON et AJ-DOUBLEBUTTON AJAX