

# Paire de Hauts Parleurs ligne 100V 25 W

CUBE-62T

**FONESTAR**



## Caractéristiques Principales



Connectique

## Données Techniques

CARACTÉRISTIQUES	Paire de haut-parleurs avec transformateur de ligne 100 V et basse impédance.
PUISSANCE	25 W maximum, 12 W RMS
HAUTS-PARLEURS	2 1/2"
RÉPONSE	150-20.000 Hz
IMPÉDANCE	Haute Z ligne 100 V 1.666 $\Omega$ (6 W) Basse Z : 8 $\Omega$
SENSIBILITÉ	88 dB à 1 W/1 m
CONNECTEURS	Borniers à pression
COULEUR	Noir (RAL 9017)
DIMENSIONS	89 x 89 x 110 mm profondeur
POIDS	2 x 0'7 kg
ACCÉSSOIRES	Supports de fixation orientables