

# Jablotron Centrale JA-103 avec LAN et radio

Jusqu'à 50 périphériques bus ou radio • Radio en 868MHz bidirectionnel (si carte radio JA-RADIO II installée) • 50 codes utilisateurs possible • 8 partitions • 32 sorties programmables possible • Synthèse vocale et envoi de SMS



JA-103KR

## Données Techniques

Calendriers	20 indépendants les uns des autres
Transmission	jusqu'à 8 utilisateurs et/ou 5 centres de télésurveillance (5 protocoles)
Sorties BUS	1
Alimentation	230V secours batterie 12V 2.1Ah
Consommation	70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement
Dimensions	268 × 225 × 83 mm
Mémoire d'évènement	700 000 à 1 million
Certification	niveau de sécurité 2 / classe environnementale II (conformément à EN 50131-1)

## Produits Conseillés



### JA-GSM2G

Module GSM Jablotron 2G, pour centrales JA-103 et JA-107



### JA-GSM4G

Module GSM Jablotron 2G, 3G et 4G LTE pour centrales JA-103 et JA-107



### BAT 12V2.1A

IZYX Batterie 12V 2,1A



### JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Radio LCD + lecteur de badge 1 segment



### JA-114E

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge + 1 segment Blanc



### JA-SIM-SDC-FR

Jablotron Carte sim SDC version Française



### MINISD-FR

Jablotron User manual language set - French