

## FICHE TECHNIQUE

Ref. JA- 103KRY4G

Jusqu'à 50 périphériques bus ou radio

Radio en 868MHz bidirectionnel (si carte radio JA-RADIO II installée)

50 codes utilisateurs possible

8 partitions

32 sorties programmables possible

Synthèse vocale et envoi de SMS



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

## Données Techniques Principales

Calendriers	20 indépendants les uns des autres
Transmission	jusqu'à 8 utilisateurs et/ou 5 centres de télésurveillance (5 protocoles)
Sorties BUS	1
Alimentation	230V secours batterie 12V 2.1Ah
Consommation	70 mA à l'arrêt, 120 mA en déclenchement
Dimensions	268 × 225 × 83 mm
Mémoire d'évènement	700 000 à 1 million
Certification	niveau de sécurité 2 / classe environnementale II (conformément à EN 50131-1)

## Produits Conseillés



F-LINK

Logiciel de programmation pour centrale JA-103 et JA-107 version 2.9.2



JA-CLAVLCD-W

Jablotron Clavier Sans fil avec écran + Lecteur de badge



JA-CLAVLCD-BUS

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge +1 segment Blanc



JA-SIM-SDC-FR

Jablotron Carte sim SDC version Française



MINISD-FR

Jablotron User manual language set - French