

Jablotron Clavier BUS avec écran LCD et lecteur de badge + 1 segment Anthracite

Lecteur de badge 125Khz · Clavier et écran LCD pour l'exploitation · Segment de commande · Câblage BUS · Fonction "économie d'énergie" sur batterie

JABLOTRON
CREATING ALARMS



JA-114E-AN

Données Techniques

Alimentation	12V via le bus
Consommation	10mA au repos 15 mA en fonctionnement
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Dimensions (L x H x P)	102mm x 151mm x 33mm

Produits Conseillés



JA-192E-AN

Jablotron Segment additionnel pour système JA-100 Anthracite



JA-TAG

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100



JA-TAG-N

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA-TAG-RE

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir rouge