

Jablotron Clavier avec lecteur de badge radio + 1 segment Anthracite

Clavier pour utilisation du système • Lecteur de badge 125Khz • Segment de commande • Radio bidirectionnelle 868MHZ • Alimentation secteur possible

JABLÖTRON
CREATING ALARMS



JA-153E-AN

Données Techniques

Alimentation	2 piles AA (LR6) 1.5V
Fréquence radio	868MHz bidirectionnelle
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1 et 50131-3
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 98mm x 33mm
Portée radio (fabricant)	200m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	1 an

Produits Conseillés



DE06-12

Jablotron Alimentation 12V 0.5A



JA-190J

Jablotron Badge format ISO pour la gamme JA-100



JA-TAG

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100



JA-192E-AN

Jablotron Segment additionnel pour système JA-100 Anthracite



JA-TAG-N

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir noir



JA-TAG-RE

Jablotron Badge utilisateur pour JA 100 en cuir rouge