

Jablotron Clavier Radio LCD + lecteur de badge 1 segment Anthracite

Clavier et écran LCD pour utilisation du système • Lecteur de badge 125Khz • Segment de commande • Radio bidirectionnelle 868MHZ • Alimentation secteur possible

JABLOTRON
CREATING ALARMS



JA-154E-AN

Données Techniques

Alimentation	4 piles AA (LR6) 1.5V
Fréquence radio	868MHz bidirectionnelle
Lecteur de badge	125Khz protocole Jablotron, compatible JA-BADGE et JA-CARTE
Niveau de protection	Niveau 2 conforme EN 50131-1, EN 50131-3 et EN 50131-6
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions (L x H x P)	102mm x 153mm x 33mm
Portée radio (fabricant)	200m champ libre à vue
Autonomie des piles (fabricant)	1 an

Produits Conseillés


DE06-12
Jablotron Alimentation 12V 0,5A


JA-190J
Jablotron Badge format ISO pour la gamme JA-100


JA-TAG
Jablotron Badge utilisateur pour JA 100


JA-192E-AN
Jablotron Segment additionnel pour système JA-100 Anthracite