

Risco ProSYS 16 V.7 : Centrale intrusion Bus 16 zones

Centrale BUS 16 zones • 8 zones de base • Extension sans fil RISCO possible • Câblage NC,NO,EOL, 2EOL, TEOL sélectionnable zone par zone • Modem intégré • Logiciel fourni



ProSYS-16.v7

Données Techniques

Type	Centrale Anti Intrusion BUS
Zones incluses	8 zones TEOL + 2 AP
Zones Maximum	16 zones avec cartes d'extension
Sorties incluses	1 x Relais + 5 x OC + 1 x Sirène (extensible à 22 sorties)
Codes	30+1+1
Partitions	4 (x4 groupes)
Alimentations électriques protégées	8
Lecteurs de clé numérique	16
Numéros de client	4
Programmations hebdo	8 (2 intervalles par jour)
Journal	250 Événements
Contrôle d'accès	2 (4 portes)
Utilisateurs CA	250
Utilisateurs CA et arm/desarm	30
Module vocal	Fonction suivez moi, 8 numéros
Messages vocaux	1 Commun, 16 zones, 4 partitions, 8 sorties
Alimentation principale	16,5A (transfo 40VA inclus)
Alimentation auxiliaire	12Vdc 1,5A nominal
Batterie admissible	17Ah 12Vdc
Protection	Fusibles automatiques
Dimensions du boîtier principal	375 x 330 x 98mm