

# Risco Clavier LCD LightSYS

## FICHE TECHNIQUE

Ref. LIG-CLAV

2 lignes de texte (16 caractères)

Fonction macro (A,B,C,D)

1 LEDs d'état

Compatible LIGHTSYS & PROSYS



Photo(s) non contractuelle(s)  
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées  
à différer légèrement du produit présenté.



### Données Techniques Principales

Type d'accessoire	Clavier LCD
Compatibilité	LIGHTSYS & PROSYS
Câblage	BUS RS485( 4 fils)
Lecteur de badge	NON
Format de badge	-
Buzzer	OUI
Appel d'urgence	OUI
Consommation	100mA
Dimension	15.3 * 84 * 2.8 cm



**LSCF**

LSCF  
82 rue des Sources  
69230 Saint-Genis-Laval  
04 82 53 53 87  
Horaires Lyon  
Lun-Ven : 8h30-12h / 13h30-17h30